Jeux de lumière

DMX-1USB

référence numérique 38.4030

Contrôleur DMX compact,

avec microprocesseur SMD pour applications PC standards DMX.

- 510 canaux de commande DMX
- Tension d'alimentation via USB, pas d'alimentation nécessaire
- 1 logiciel gratuit avec driver sur CD livré
- D'autres logiciels libres d'accès pour gestion DMX sont disponibles sur internet
- De par sa forme compacte, pas de séparation galvanique entre l'entrée USB et la sortie DMX

Caractéristiques techniques du boîtier convertisseur DMX

- Convertisseur à commande par processeur pour 510 canaux DMX
- Pas de séparation galvanique entre entrée USB et sortie DMX
- Branchements 1xUSB-A, 1x XLR 3 pôles femelle
- Dimensions boîtier XLR Ø23 mm x 90 mm
- Poids 110 g
- Alimentation par USB

Accessoires livrés :

- CD de programme avec logiciel de contrôle et descriptif d'installation (avec notice sur le CD)
- Cordon USB 3 m

Configuration système

PC compatible IBM à partir de Pentium 1 GHz, 64 MO RAM, 20 MO espace libre sur le disque, CD-ROM, connexion USB (USB1.1 ou supérieur), Windows* 2000/XP/Vista/7

Pour des applications DMX avec séparation galvanique, les contrôleurs DMX professionnels, par exemple DMX-1440 ou DMX-510USB, sont recommandés.

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & CO. KG
Zum Falsch 36 | D-28307 Bremen

© MONACOR INTERNATIONAL GmbH & CO. KG. Tout droit de modification et d'erreur réservé.