



# Voyants Ø 10 mm

Fixation par écrou - Source lumineuse incorporée

série AM 10  
série EL 10 R  
série EL 10



Réf. VO 4200 V + VO 4200 O



## VOYANT série AM 10

Lentille en polycarbonate (Température d'utilisation 105°C)

Corps en laiton

perçage Ø = 10,2 mm

e = 4 mm maximum

fils PVC pré-dénudés l = 150 mm

languette 6,35 x 0,8 mm

## VOYANT série EL 10

Corps en polycarbonate

perçage Ø = 10,2 mm


EL 10 : e = 2,5 mm maximum

EL 10 R : e = 4 mm maximum

fils PVC pré-dénudés l = 150 mm



Réf. VO 4205 R + VO 4205 O




Présentation lentille : ronde basse ronde haute carrée

## VOYANT série AM 10


Collerette en laiton chromé




Réf. VO 4310 R + VO 4310 V




Réf. VO 4400 R + VO 4400 O



Réf. VO 4410 V + VO 4410 O




Réf. VO 4420 O + VO 4420 R



| u.v.                                   | Référence             | U nom.<br>V | I nom.<br>mA | Racc.                               | Couleur  | Code gestion (1) |
|--|-----------------------|-------------|--------------|-------------------------------------|----------|------------------|
| <input type="radio"/>                  | <input type="radio"/> |             |              |                                     |          |                  |
| <b>VOYANT INCANDESCENT SÉRIE AM 10</b> |                       |             |              | <input checked="" type="checkbox"/> |          |                  |
| 10                                     | VO 4200               | 6           | 100          |                                     |          | 524 00.          |
| 10                                     | VO 4201               | 12          | 60           |                                     | R/C/O/V  | 524 10.          |
| 10                                     | VO 4202               | 24          | 40           |                                     | BL/B     | 524 20.          |
| 10                                     | VO 4205               | 6           | 100          |                                     |          | 524 30.          |
| 10                                     | VO 4206               | 12          | 60           |                                     |          | 524 40.          |
| 10                                     | VO 4207               | 24          | 40           |                                     |          | 524 50.          |
| <input type="radio"/>                  | <input type="radio"/> |             |              |                                     |          |                  |
| <b>VOYANT NÉON SÉRIE AM 10</b>         |                       |             |              | <input checked="" type="checkbox"/> |          |                  |
| 10                                     | VO 4250               | 220         | 1            |                                     |          | 525 00.          |
| 10                                     | VO 4251               | 380         | 1            |                                     | R/C/O/BL | 525 10.          |
| 10                                     | VO 4252               | 220         | 1            |                                     |          | 525 20.          |
| 10                                     | VO 4253               | 380         | 1            |                                     |          | 525 30.          |
| <input type="radio"/>                  | <input type="radio"/> |             |              |                                     |          |                  |
| <b>VOYANT FLUORESCENT SÉRIE AM 10</b>  |                       |             |              | <input checked="" type="checkbox"/> |          |                  |
| 10                                     | VO 4255               | 220         | 1            |                                     |          | 525 40.          |
| 10                                     | VO 4256               | 380         | 1            |                                     |          | 525 50.          |
| 10                                     | VO 4257               | 220         | 1            |                                     | V/B      | 525 60.          |
| 10                                     | VO 4258               | 380         | 1            |                                     |          | 525 70.          |

## VOYANT série EL 10R relampable pour culot W 2 d

Collerette en polycarbonate métallisé



| u.v.                                    | Référence             | U nom.<br>V | I nom.<br>mA | Racc.                               | Couleur | Code gestion (1) |
|---|-----------------------|-------------|--------------|-------------------------------------|---------|------------------|
| <input type="radio"/>                   | <input type="radio"/> |             |              |                                     |         |                  |
| <b>VOYANT INCANDESCENT SÉRIE EL 10R</b> |                       |             |              | <input checked="" type="checkbox"/> |         |                  |
| 10                                      | VO 4310               | 6           | 30           |                                     | R/C/O   | 526 00.          |
| 10                                      | VO 4311               | 12          | 30           |                                     | BL/B    | 526 10.          |
| 10                                      | VO 4312               | 24          | 30           |                                     |         | 526 20.          |
| LAMPE DE RECHANGE (voir page 191)       |                       |             |              |                                     |         |                  |
| 10                                      | 6 V : AN 451          |             |              |                                     |         | 104 110          |
| 10                                      | 12 V : AN 455         |             |              |                                     |         | 104 128          |
| 10                                      | 24 V : AN 459         |             |              |                                     |         | 104 158          |

## VOYANT série EL 10

Collerette en polycarbonate métallisé

| u.v.                                   | Référence               | U nom.<br>V | I nom.<br>mA | Racc.                               | Couleur | Code gestion (1)        |
|--|-------------------------|-------------|--------------|-------------------------------------|---------|-------------------------|
| <input type="radio"/>                  | <input type="radio"/>   |             |              |                                     |         |                         |
| <b>VOYANT INCANDESCENT SÉRIE EL 10</b> |                         |             |              | <input checked="" type="checkbox"/> |         |                         |
| 10                                     | VO 4400 VO 4410 VO 4420 | 6           | 100          |                                     | R/C/O/V | 527 00. 527 02. 527 04. |
| 10                                     | VO 4401 VO 4411 VO 4421 | 12          | 60           |                                     | BL/B    | 527 10. 527 12. 527 14. |
| <input type="radio"/>                  | <input type="radio"/>   |             |              |                                     |         |                         |
| <b>VOYANT NÉON SÉRIE EL 10</b>         |                         |             |              | <input checked="" type="checkbox"/> |         |                         |
| 10                                     | VO 4450 VO 4460 VO 4470 | 220         | 1,5          |                                     | R/C/O   | 527 50. 527 52. 527 54. |
| 10                                     | VO 4451 VO 4461 VO 4471 | 380         | 1,5          |                                     |         | 527 60. 527 62. 527 64. |
| <input type="radio"/>                  | <input type="radio"/>   |             |              |                                     |         |                         |
| <b>VOYANT FLUORESCENT SÉRIE EL 10</b>  |                         |             |              | <input checked="" type="checkbox"/> |         |                         |
| 10                                     | VO 4455 VO 4465 VO 4475 | 220         | 0,8          |                                     | V/B     | 527 70. 527 72. 527 74. |
| 10                                     | VO 4456 VO 4466 VO 4476 | 380         | 1,5          |                                     |         | 527 80. 527 82. 527 84. |

(1) A compléter suivant couleurs avec la finale :

0 pour Rouge 7 pour Jaune  
2 pour Orange 8 pour Blanc  
4 pour Vert 9 pour Cristal  
6 pour Bleu